

MAGELLAN MG v.4.72-72

Dňa 20.12.2010 bola firmou PARADOX zverejnená verzia zdokonaleného firmvéru pre ústredne MAGELLAN MG v.4.72-72.

Doterajšie vlastnosti:

- Ostávajú zachované.

Čo je nové:

- **Detekcia RF rušenia** (Sekcia 700, svetlo 5) je implicitne nastavená ako **zakázaná**.
- Pribudla vlastnosť **Pružná deaktivácia PGM** (Sekcie 261 až 276, svetlo 8). Nastavenie svetla 8 ovplyvňuje správanie PGM takto:
Svetlo 8 vypnuté – Ak je PGM deaktivované časom, adresa pre deaktiváciu PGM sa stáva druhou udalosťou pre aktiváciu. K deaktivácii PGM dôjde podľa nastavenia času príslušné PGM.

Zhrnutie:

Udalosť pre aktiváciu = 1. Udalosť pre aktiváciu

Udalosť pre deaktiváciu = 2. Udalosť pre aktiváciu

Deaktivácia nastáva po uplynutí času

Svetlo 8 zapnuté – PGM sa deaktivuje vznikom udalosti pre deaktiváciu, alebo uplynutím nastaveného času. Podľa toho, čo nastane skôr.

Zhrnutie:

Udalosť pre aktiváciu = 1. Udalosť pre aktiváciu

Udalosť pre deaktiváciu = 1. Udalosť pre deaktiváciu

Deaktivácia nastáva po vzniku 1. Udalosti pre deaktiváciu, alebo po uplynutí času.

- **Opravuje činnosť práce výstupu BELL**. Na staršej verzii pri prúdovom preťažení výstupu AUX dochádzalo aj k odpojeniu výstupu BELL, čo nie je žiadúce.
- Umožňuje **zaarmovanie oboch častí** ústredne jednou SMS správou. Takáto SMS má formát: **C1234.ARM.A1,2** .

Ako urobiť upgrade:

- **Preštudovať si súbor Informácie**.
- **Stiahnuť príslušný súbor** (MG5000_4.72.72.puf, MG5050_4.72.72.puf).
- Vykonať flash za pomoci najnovšej verzie programu **WinLoad** prepojeného cez modul **307USB** na konektor **SERIAL** ústredne.

Dôležité:

- **Počas flashovania musia mať všetky zariadenia zálohované napájanie.**

Na akékoľvek otázky Vám radi odpovieme na čísle 055/6432908, prípadne 0905252650.

Košice, 9.1.2011

Ing. Igor Lukáč