

Hlasový modul VDMP3 v.1.22

Dňa 8.4.2011 bola firmou PARADOX zverejnená verzia zdokonaleného firmvéru pre VDMP3 v.1.22.

Doterajšie vlastnosti:

- pre ústredne DIGIPLEX EVO192, DIGIPLEX EVO48, MAGELLAN MG, SPECTRA SP a ESPRIT E55
- umožňuje **hlasovo komunikovať** cez GSM modul PCS100 alebo pevnú linku
- odosielať správy o poplachoch **osobitne pre každú slučku**
- bezpečne prijímať volania od oprávneného užívateľa (zapínanie/vypínanie stráženia, ovládanie iných zariadení)
- volať na **8 telefónnych čísel** (DIGIPLEX EVO)
- volať na **5 telefónnych čísel** (SPECTRA SP, MAGELLAN MG a ESPRIT E55)
- v prípade potreby ústredňa koordinuje hlasové volania s volaniami na PCO
- umožňuje nahráť **hlasovú správu identifikujúcu objekt** (vo formáte *.wav)
- umožňuje hlásiť klientovi **výpadok AC a batérie**, pričom rešpektuje oneskorenia nastavené v ústredni
- zmeniť jazyk na iný než slovenský (anglický, francúzsky, nemecký, hebrejský, maďarský, taliansky, čínsky, poľský, portugalský, rumunský, ruský, španielsky, švédsky, turecký) **Priorita volania** - v prípade **prioritnej správy** (poplach, požiar, tieseň) sa okamžite ukončí prípadná aktuálna hlasová komunikácia s užívateľom, aby bolo možné čím skôr odoslať správu na príslušné čísla.
- **Hlásenie o obnove AC a akumulátora cez hlasový modul VDMP3** - ak je povolené hlásenie o potiaži AC a akumulátora, bude odosielané aj hlásenie o obnove.
- **2 s pauza na potvrdenie prijatia hlasovej správy** – oproti starším verziám VDMP3 v.1.21 zaraďuje za hlasovú správu 2 s pauzu, ktorá uľahčuje prijímajúcemu človeku potvrdiť prijatie hlasovej správy stlačením "###" (úplné ukončenie volania), alebo "***" (pokračovanie volania na zvyšné čísla).

Čo je nové u VDMP3 v.1.22:

- Podľa vyjadrenia technikov firmy PARADOX, verzia 1.22 neprináša žiadnu novú viditeľnú vlastnosť. Došlo však k zvýšeniu efektívnosti vnútornej štruktúry programu.

Ako urobiť upgrade VDMP3 v.1.22:

- preštudovať súbor **Informácie**
- vykonať **upgrade programu WinLoad** na najvyššiu možnú verziu
- stiahnuť **súbor s firmvérom** (VDMP3_V1_22_000.pef)
- stiahnuť **súbor s jazykom** (VDMP3_SK_06_00_00.bin, prípadne anglickú verziu VDMP3_EN_06_00_00.bin)
- **zasunúť modul VDMP3 do ústredne DIGIPLEX EVO 192/48 v.2.10** (a viac)
- spustiť z programu WinLoad zabudovanú procedúru **In-Field Firmware Programmer**, kliknúť na tlačidlo Voice ID a nahovoriť a uložiť **hlasovú správu identifikujúcu objekt** (*.wav)
- prepojiť **PC** cez modul **307USB** na **ústredňu** s nastrčeným modulom VDMP3
- vykonať flash všetkých troch súborov (firmvér, jazyk, uložená hlasová správa *.wav)

Pozn.: Ak máme novú verziu VDMP3, potrebujeme len vytvoriť a preniesť hlasovú správu identifikujúcu objekt. Nemá význam flashovať firmvér ani jazyk.

Dôležité:

- **počas flashovania musia mať všetky zariadenia zálohované napájanie**

Na akékoľvek otázky Vám radi odpovieme na čísle 055/6432908, prípadne 0905252650.

Košice, 8.1.2012

Ing. Igor Lukáč